



PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE DO SKRZYNEK PROBIERCZYCH PROWADZĄC W RURKACH NIEPALNYCH Ø18mm MONTOWANYCH W BRUZZACH WYKUTYCH W MURZE GŁAZ W PRZYPADKU ZŁĄCZA ZA W RURCE NIEPALNEJ Ø18mm NATYKOWO PO ŚLUPIE. RURKI NALEŻY MOCOWAĆ CO 0,5M PRZY UŻYCIU PŁASKOWNIKÓW I KÓLKÓW DO MURU. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NA DACHU WYKONAĆ JAKO SKRĘCANE. NA DACHU UKŁADAĆ ZWODY POZIOME PRZEWODEM DFe/Zn 18mm STALOWYM OCYNKOWANYM. OD ZWODÓW POZIOMYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ ODPROWADZAJĄCE MASYMALNIE CO 15m PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE DRUTEM DFe/Zn 18mm. PO WYKONANIU PRAC I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH ZAŁOŻYĆ METRYKĘ OBIEKTU DOTYCZĄCĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ.

ZŁĄCZA KONTROLNE TYPU DRUT PŁASKOWNIK MONTOWAĆ W SKRZYŃCE DOZIEMNEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO MONTOWANEJ BEZPOŚREDNIO NAD UZIOMIEM OTOKOWY. DO ZŁĄCZA WPROWADZIĆ WĄS Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 25x4mm2 POŁĄCZONY Z UZIOMIEM OTOKOWYM ORAZ PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY INSTALACJI ODGROMOWEJ DFe/Zn 18mm. UZIOM OTOKOWY WYKONAĆ Z BEDNARKI Fe/Zn25x4mm UKŁADANEJ NA DNIIE WYKOPU O WYMIARACH 0,4x0,8m.

- LEGENDA:
- R - ZŁĄCZE RYNNOWE
 - K - ZŁĄCZE KRZYŻOWE
 - Zx - ZŁĄCZA KONTROLNE
 - IG - IGLICA ODGROMOWA
 - S - SPRAW
- ⊕ CENTRALA WENTYLACYJNA O MOCY DO 2,7kW
 - ⊕ CENTRALA WENTYLACYJNA O MOCY DO 3,4kW
 - ⊕ AGREGAT CHŁODNICZY O MOCY DO 1,8kW
 - ⊕ AGREGAT CHŁODNICZY O MOCY DO 2,7kW
 - ⊕ AGREGAT CHŁODNICZY O MOCY DO 6,8kW
 - ⊕ AGREGAT CHŁODNICZY O MOCY DO 7,3kW

⊕ SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECIOWY TN-S

pracownia projektowa ATRIUM		mgr inż. arch. Tomasz Krajewski 64-000 Kościan, ul. Marciniaka 5 tel. 509936534, www.atrium-krajewski.pl	
temat	INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOM		
branza	ELEKTRYCZNA		
obiekt	Budynek Kościńskiego Ośrodka Kultury – ROZBUDOWA		
inwestor	Kościński Ośrodek Kultury, Kościan, ul. Mickiewicza 11		
lokalizacja	64-000 Kościan, ul. Mickiewicza 11 działki nr 1761/2,0162/6	data	08-2015r
projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak uprawnienia nr 877/86/Lo	skala	1:100
sprawdził	inż. Kazimierz Pawlicki uprawnienia nr 820/86/Lo	rysunek nr	E5